

## NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

## NEK 420:2016

## ELEKTRISKE INSTALLASJONER I EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

## DEL: 60079-14:2014 - Prosjektering, valg og utførelse

## T O L K N I N G S A R K 2

Denne tolkningen er basert på følgende:

Komit�	Konsensus oppn�dd i komiteen, dato
NK 31 – Eksplosjonsfarlige omr�der	2019-12-03

**Tolkning av:**

NEK 420:2016, Del 60079-14, avsnitt 6.7.2

**Sp rsm l:**

Kan CLC/TR 50427:2004 brukes, i stedet for tabellverdiene i NEK 420:2016-60079-14, til beregning av terskelverdier for radiofrekvent str ling fra radioantenner som skal v re aktive under en n d- eller kritisk situasjon?

**Tolkning:**

Minimum tilsvarende sikkerhetsniv  som kravene i NEK 420:2016-60079-14, avsnitt 6.7.2 er ansett oppfylt under f lgende forutsetninger:

Under planleggingen av radiotekniske anlegg skal det kontrolleres om utstr lt effekt fra antennen kan begrenses til terskelverdiene gitt i NEK 420A:2016 - 60079-14, tabell 8.

Hvis utstr lt effekt kan begrenses er ytterligere vurderinger ikke n dvendig.

Hvis utstr lt effekt overstiger terskelverdiene kan det gj res en risikovurdering i henhold til CLC/TR 50427 dersom f lgende er oppfylt:

- 1) At utstyret er definert som sikkerhetskritisk.
- 2) At det foreligger krav om at sikkerhetskritisk utstyr skal v re aktivt i en n d- eller kritisk situasjon
- 3) At beregninger utf res og dokumenteres av en person med n dvendig radiofaglig kompetanse
- 4) At antennen er sertifisert som utstyr for bruk innenfor aktuell EPL

- 5) At produsenten av antennen rådføres i forhold til tenkt bruk. Antennen skal minimum være konstruert for effekten som planlegges.

MERKNAD Ettersom beregningsmetoden i CLC/TR 50427 tillater en høyere tilført effekt enn det NEK EN IEC 60079-0:2018 tillater, er det nødvendig å rådføre seg med produsenten av antennen. Antennen er sertifisert etter grenseverdiene i standarden, men produsenten kan vite mer om hvorvidt antennen egn seg for bruk på høyere effekter.

- 6) At det tas tilstrekkelig hensyn til faktorer som kan påvirke installasjonen i ettertid, slik som strukturelle endringer og midlertidige konstruksjoner, stillas eller lignende.
- 7) At dokumentasjon og fysiske installasjoner merkes tydelig med advarsler om minste sikre avstand mellom antenne og ledende struktur.
- 8) At det kun er antennen som er installert i potensielt eksplosjonsfarlig område, mens det aktive sendeutstyret er plassert i et sikkert område eller på annen måte beskyttet.